


Merk: **Rotel**

Model: FR01742



Omschrijving

De A12 geïntegreerde versterker biedt dezelfde strakke lijnen en intuïtieve bediening als het A14 vlaggenschip, maar dan met een output van 60 Watt per kanaal RMS in 8 Ohm. De voeding, het hart van deze versterker, bevat door Rotel zelf vervaardigde ringkerntransformatoren, gemaakt van zorgvuldig geselecteerde materialen van de meest hoogwaardige leveranciers. Het resultaat is een uiterst robuuste voeding die zorgt voor controle van zwaardere luidsprekers.

Specificaties

AANSLUITINGEN

| | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| 12V trigger out | 2 x | Aantal analoge lijningangen (RCA) | 5 x |
| Aantal coaxiale ingangen | 2 x | Aantal optische ingangen | 2 x |
| Aantal phono-ingangen | 1 x | Aantal USB-poorten | 2 x |
| AUX-ingang | Ja | Hoofdtelefoonaansluiting | Ja x |
| Pre-out | 1 x | RS-232C | Ja |

ALGEMEEN

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|--|
| Aantal audiokanalen | 2 | Type versterker | Geïntegreerde versterker, Stereoversterker |
| Uitgangsvermogen per kanaal | 60 W | | |

AUDIO

D/A-omvormer 24-bit / 192 kHz

CONNECTIVITEIT

Bluetooth Ja

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik 230 W

Elektrisch verbruik (stand-
by) 0,5 W**FYSIEKE KENMERKEN**

Breedte 43 cm

Diepte 34.5 cm

Gewicht 8 kg

Hoogte 9.3 cm

Kleur Zilver